

SINTONIZADORA Y CAPTURADORA DE TV FLYVIDEO 2000 DE LIFEVIEW



SKU: MM820LFV13

FICHA TÉCNICA

Este producto transforma su PC en un poderoso centro de Sistema multimedia de modo rápido y fácil, capture vídeo e imágenes fijas; experimente grabar MPEG-1/2/4 en tiempo real, además, el Fly Video también proporciona alta calidad de visualización de TV para obtener una verdadera experiencia de TV estéreo directamente a su pantalla de ordenador!

Características:

- Interfase PCI 2.1
- Entrada de TV conector RF
- Entrada de video S-Video Conector mini-Din 4-pin
- Video compuesto Conector RCA
- Entrada de audio Conector RCA
- Salida de audio Conector RCA
- Radio FM modelo FM opcional
- Remoto Conector para auricular (hembra) de 2.5mm
- Dimensiones 120(L)x100(W)x180(H) mm
- Sintonizador de TV versátil tipo: NTSC, PAL BG, PAL DK, PAL I, SECAM LL
- Sintonizador de TV 2-en-1 TV tipo: PAL BG+DK, PAL DK+I
- Pan-Europeo 4-en-1: PAL BG+ DK+ I+ SECAM LL

Requisitos del sistema

- Antena exterior o conexión de TV de cable
- Procesador Pentium III 500MHz o superior
- MPEG-1: PIII 800MHz o superior
- MPEG-2: P4 1G o superior
- Timeshift: P4 1.8G o superior
- Ranura PCI de capacidad busmaster disponible (v.2.1)

128MB de memoria ram de sistema (se recomiendan 256MB)
Windows 98 SE / ME / 2000 / XP con DirectX 8.1 instalado
Tarjeta VGA compatible con DirectX 8.1

LifeView[®]