
TES07MC



Descripción

1. General

El nuevo probador de cámara coaxial HD está desarrollado para la instalación y el mantenimiento el sitio de la cámara coaxial HD, con TVI, AHD y CVI. También proporciona muchas funciones útiles, como visualización de video, control PTZ sobre coaxial, control PTZ (RS485), potencia de salida DC12V, prueba de audio, lámpara LED, etc.

Características

- Prueba de cámara coaxial HD
- Control PTZ sobre coaxial
- Controlador PTZ (RS485)

El probador incorporó el protocolo de control Pelco-D / P PTZ, etc., a través de su propia interfaz RS485.

- Potencia de salida DC12V para cámara
- Prueba de audio
- Soporta CVBS / TVI / AHD / CVI
- Prueba de cable UTP mejorada

Mediante el puerto UTP CABLE TEST en el medidor, puede probar la conexión del cable de red.

Especificaciones

Prueba de video	
Modo de señal	CVBS, HD-AHD, HD-TVI (Opcional *), HD-CVI (Opcional *), compatible con Control-over-Coax
Resolución	Hasta 5MP
Monitor	VGA TFT-LCD de 4,3 pulgadas, resolución 800 (RGB) x 480
Entrada de video	Entrada BNC de 1 canal
Controlador PTZ	
Comunicación	RS485
Protocolo PTZ	Compatible con los protocolos PELCO-D / P
Tasa de baudios	1200, 2400, 4800, 9600, 14400bps
Probador de cables UTP	
Prueba de cable UTP	Muestra el estado de la conexión del cable UTP, el tipo de cable y la secuencia de cables, así como leer el número de la caja de prueba.
Poder	
Potencia DC12V salida	Potencia de salida DC12V para cámara
Adaptador de corriente	DC 5V (1.0A)
Batería	18650 2600mA incorporado
Recargable	Después de cargar 4-5 horas, el tiempo de trabajo dura 5 horas.
Prueba de entrada de audio	
Prueba de entrada de audio	Entrada de señal de audio de 1 canal
Parámetro	
Operación ajuste	Menú OSD, seleccione el idioma deseado: inglés, Chino, portugués, francés, etc.