UGREEN

BLUETOOTH 5.0 RECEIVER AUDIO ADAPTER WITH MIC

Model: CM279 | P/N: 70304

User Manual | Benutzerhandbuch | Manuel de l'utilisateur
Manual de usuario | Manuale utente | 取扱説明書 | 用户手册

PRODUCT DETAILS

DE: Produktdetails | **FR:** Détails du Produit | **ES:** Detalles del producto
IT: Dettagli del Prodotto | **JP:** 商品紹介 | **CN:** 产品示意图

❶
EN: 3.5mm Stereo Audio Connector
DE: 3,5mm Stereo-Stecker
FR: Connecteur Audio Stéréo 3,5mm
ES: Conector de audio de 3,5 mm
IT: 3.5mm Stereo Audio Connettore
JP: 3.5mmステレオオーディオコネクタ
CN: 3.5mm音频接头

❷
EN: LED Indicator Light
DE: LED Kontrolllampe
FR: Indicateur LED
ES: Indicador LED
IT: LED Indicatore
JP: LEDパイロットランプ
CN: LED指示灯

❸
EN: MFB (Multi-Function Button)
DE: Multifunktionstaste
FR: Bouton Multifonction
ES: MFB (Botón Multifuncional)
IT: MFB (Pulsante Multifunzione)
JP: MFB（多機能ボタン）
CN: 多功能按键

❹
EN: Micro USB Charging Port
DE: Micro USB Ladeanschluss
FR: Port d'alimentation Micro USB
ES: Puerto de Carga Micro USB
IT: Micro USB Porta di Ricarica
JP: MMcro USB充電ポート
CN: Micro USB充电口

❺
EN: Mic
DE: Mikrofon
FR: Microphone
ES: Micrófono
IT: Mic
JP: マイク
CN: 麦克风口

HOW IT WORKS

DE: Wie es funktioniert | **FR:** Fonctionnement | **ES:** Cómo Funciona
IT: Come Funziona | **JP:** 接続方法 | **CN:** 连接示意图

POWER ON/OFF

DE: Schalten Ein/Aus | **FR:** Allumer/Éteindre | **ES:** Encender/ Apagar
IT: Power On/Off | **JP:** 電源ON/OFF | **CN:** 开/关机

EN: Power On
- Plug the 3.5mm audio connector into the AUX interface of the car.
- Press and hold the MFB (Multi-Function Button) for 3 seconds to power on the receiver, with the LED indicator flashing blue and the voice prompt "Power On". Then the receiver enters pairing mode with the LED indicator flashing red and blue alternatively.
- The receiver will automatically shut down after 5 minutes if it is not connected, with the voice prompt "Pairing Fail, Power Off".
- To power on the receiver, press and hold the MFB for 3 seconds or connect the receiver to a standard 5V power source via the Micro USB cable.

Power Off
Press and hold MFB for 3 seconds to power off the receiver. The indicator flashes red and then turns off with the voice prompt "Power Off".

DE: Schalten Ein
- Stecken Sie den 3,5 mm Audio-Stecker in die AUX-Schnittstelle des Autos.
- Drücken und halten Sie MFB für 3 Sekunden, um den Empfänger einzuschalten. Die LED-Anzeige blinkt blau und die Sprachansage „Power On" wird angezeigt. Anschließend wechselt der Empfänger in den Kopplungs-Modus, wobei die LED-Anzeige abwechselnd rot und blau blinkt.
- Der Empfänger wird nach 5 Minuten automatisch ausschalten, wenn keine Verbindung besteht. Die Sprachansage lautet "Pairing Fail, Power Off".
- Um den Empfänger einzuschalten, halten Sie MFB für 3 Sekunden oder schließen Sie den Empfänger ein Standard 5V-Netzteil mit einem Micro-USB Kabel an.

Schalten Aus
Drücken und halten Sie MFB für 3 Sekunden, um den Empfänger auszuschalten. Die LED-Anzeige blinkt rot und die Sprachansage „Power Off" wird gehört.

FR: Allumer
- Connectez le connecteur 3,5mm à l'interface AUX de la voiture.
- Appuyez sur le bouton multifonction pendant 3 secondes pour allumer ce récepteur avec l'indicateur bleu allumé pendant 1 seconde et l'invite vocale "Power on". Puis, il entrera en mode appairage et l'indicateur rouge et bleu clignote alternativement.
- Si ce récepteur ne trouve aucun appareil Bluetooth à appairer dans 5 minutes, il s'éteindra automatiquement avec l'invite vocale "Pairing Fail, Power Off".
- Pour allumer le récepteur, appuyez sur le bouton multifonction pendant 3 secondes ou connectez le récepteur à une alimentation 5V via le câble Micro USB.

Eteindre
Appuyez sur le bouton multifonction pendant 3 secondes pour éteindre ce récepteur avec l'indicateur rouge allumé pendant 1 seconde et l'invite vocale " Power Off"

ES: Encender
- Enchufe este receptor bluetooth en el puerto audio de 3,5mm del coche.
- Mantenga pulsado el botón multifuncional por 3 segundos, seguidamente verá el LED indicador azul parpadear durante 1 segundo y oirá la indicación de voz como "Power On", en este momento este producto está encendido. Luego, entrará en el modo de emparejamiento con luz roja y azul parpadea alternativamente.
- Si el receptor no se empareja con ningún dispositivo bluetooth en 5 minutos, se apagará automáticamente y oirá la indicación de voz como "Pairing Fail, Power Off".
- En el estado apagado, mantenga pulsado el botón multifuncional por 3 segundos o conecte el receptor a una fuente de alimentación 5V mediante el cable Micro USB para encenderlo.

Apagar
En el estado de encendido, mantenga presionado el botón multifuncional durante 3 segundos para apagar el receptor. El LED indicador rojo parpadeará durante 1 segundo y luego se apagará, oirá la indicación de voz como "Power Off".

IT: Power On
- Inserire il connettore audio da 3,5 mm nell'interfaccia AUX dell'auto.
- Premere e tenere premuto il MFB (pulsante multifunzione) per 3 secondi per accendere il ricevitore, con l'indicatore LED che lampeggia in blu e il messaggio vocale "Power On"(Accendi). Quindi il ricevitore entra nella modalità di associazione con l'indicatore LED che lampeggia alternativa mente in rosso e blu.
- Il ricevitore si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti se non è collegato, con il comando vocale "Pairing Fail, Power Off" (acccoppiamento fallita, spegnimento).
- Per accendere il ricevitore, tenere premuto l'MFB per 3 secondi o collegare il ricevitore a una fonte di alimentazione standard da 5 V tramite il cavo Micro USB.

Power Off
Premere e tenere premuto MFB per 3 secondi per spegnere il ricevitore. L'indicatore lampeggia in rosso, quindi si spegne con il comando vocale "Power Off" (Spegni).

JP: 電源ON
- 3.5mmオーディオコネクタを車のAUXインターフェースに差し込みます。
- MFB（多機能ボタン）を3秒間押し続けて、電源をオンにします。LEDインジケーターが青色に点滅し、音声プロンプト「Power On」が表示されます。次に、当製品はペアリングモードに入り、LEDインジケーターが交互に赤と青に点滅します。
- 当製品は接続されていない場合なら、5分後に自動的にシャットダウン。「Pairing Fail, Power Off」という音声プロンプトが表示されます。
- 電源をオンにするには、MFBを3秒間押し続けるか、Micro USBケーブルを介して標準の5V電源に接続する必要があります。

電源OFF
MFBボタンを3秒間押し続けて、電源をオフにします。LEDインジケーターが赤く点滅した後、音声プロンプト「Power Off」が表示され、消灯します。

CN: 开机
- 通过本产品3.5mm音频，连接接收器与车载AUX接口。
- 长按多功能按键3秒，蓝灯亮1秒后开机。同时语音提示"已开机"。之后红蓝灯交替闪烁，产品进入待配对状态。
- 5分钟后，如果接收器没有连接到任何蓝牙设备，接收器将自动关机，并且伴有语音提示"配对失败，已关机"。
- 关机状态下，可以通过长按多功能键3秒或者给本产品接上5V的Micro USB供电，来开机。

关机
开机状态下，长按多功能键3秒，接收器关闭，此时，红灯亮1秒后熄灭，并伴随语音提示"已关机"。



BLUETOOTH PAIRING

DE: Bluetooth-Kopplung | **FR:** Appairage Bluetooth | **ES:** Emparejamiento Bluetooth
IT: Accoppiamento Bluetooth | **JP:** Bluetoothペアリング | **CN:** 蓝牙配对

EN - First, please power on this unit and make sure it enter the pairing mode (LED indicator flashes red and blue alternatively).
- Second, open the Bluetooth setting on your phone, search and connect to the Bluetooth device "Ugreen-70304E".
- Once successfully paired, you'll hear the voice prompt "Pairing Successful, Connected", with the indicator flashes blue once every 10 seconds.

DE - Schalten Sie zuerst dieses Gerät ein und stellen Sie sicher, dass es in den Kopplungs-Modus wechselt (LED-Anzeige blinkt abwechselnd rot und blau).
- Öffnen Sie anschließend die Bluetooth-Einstellung Ihres Handys, suchen Sie das Bluetooth-Gerät „Ugreen-70304E" und stellen Sie eine Verbindung her.
- Nach dem erfolgreichen Kopplung hören Sie die Sprachansage "Pairing Successful, Connected", wobei die Anzeige alle 10 Sekunden einmal blau blinkt.

FR - Tout d'abord, allumez le récepteur, et assurez-vous qu'il est en mode appairage (l'indicateur rouge et bleu clignote alternativement).
- Ensuite, ouvrez le Bluetooth dans votre téléphone, puis recherchez et connectez le périphérique Bluetooth"Ugreen-70304E".
- Une fois l'appairage réussi, vous entendrez l'invite vocale"Pairing Successful, Connected", et l'indicateur bleu clignote toutes les 10 secondes.

ES - Primero, asegúrese de que el receptor esté encendido y en el modo de emparejamiento (la luz roja y azul parpadean alternativamente).
- Luego, active la función Bluetooth de su móvil, busque y conecte el dispositivo Bluetooth "Ugreen-70304E".
- Una vez que la conexión de emparejamiento sea exitosa, oye la indicación de voz como "Pairing Successful, Connected", el indicador azul parpadea una vez cada 10 segundos.

IT - Innanzitutto, accendi questa unità e assicurati che entri nella modalità di associazione (l'indicatore LED lampeggia in rosso e blu in alternativa).
- secondo, apri l'impostazione Bluetooth sul telefono, cerca e connettiti al dispositivo Bluetooth "Ugreen-70304E".
- Una volta associato correttamente, sentirai il messaggio vocale "Pairing Successful, Connected" (Associazione riuscita, connessa) , con l'indicatore che lampeggia in blu una volta ogni 10 secondi.

JP - まず、当製品の電源を入れて、ペアリングモードに入ることを確認してください。（LEDインジケーターが交互に赤と青に点滅します）
- 次に、スマホのBluetooth設定を開き、Bluetoothデバイス「Ugreen-70304E」を検索して接続します。
- 正常にペアリングされると、「Pairing Successful, Connected」という音声プロンプトが表示され、10秒ごとにインジケーターが青色に点滅します。

CN - 首先，请确认接收器已开机，且处于待配对状态（红蓝灯交替闪烁）。
- 然后，开启您手机的蓝牙功能，搜索并连接蓝牙设备"Ugreen-70304E"。
- 随后，你会听到语音提示"配对成功，已连接"，蓝灯每10秒闪烁一次，表示产品与您的手机成功配对。

AUTO-RECONNECTION

DE: Automatische Wiederverbindung | **FR:** Reconnexion Automatique
ES: Reconexión Automática | **IT:** Auto-Riconnessione | **JP:** 自動再接続 | **CN:** 自动回连

EN - For the subsequence use, the unit will reconnect to the last paired device automatically, with the voice prompt "Connected" after successfully paired.
- If failed, press the MFB once to reconnect to the device.

DE - Der Empfänger stellt nach dem Einschalten automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt erfolgreich gekoppelten Gerät her. Nach dem Herstellen der Verbindung wird die Sprachansage„Connected" hören.
- Wenn fehlgeschlagen, drücken Sie einmal auf den MFB, um die Verbindung zum Gerät wiederherzustellen.

FR - Pour l'utilisation prochaine, le récepteur se reconnectera automatiquement au dernier appareil connecté, avec l'invite vocale "Connected" après l'appairage réussi.
- Sans succès, vous pourriez appuyer encore une fois sur le bouton multifonction pour reconnecter votre appareil.

ES - Al encender este producto la próxima vez, se volverá a conectar automáticamente al último dispositivo bluetooth emparejado, y oirá la indicación de voz "Connected" después de la conexión.
- Si la reconexión falla, presione una vez el botón multifuncional para conectar este producto al dispositivo mauualmente.

IT - Per l'uso di sottosequenza, l'unità si riconnetterà automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato, con il comando vocale "Connected"(Connesso) dopo aver eseguito correttamente l'associazione.
- In caso di errore, premere una volta l'MFB per riconnettersi al dispositivo.

JP - 次の再使用のため、当製品は最後にペアリングされたデバイスに自動的に再接続し、ペアリングに成功すると「Connected」という音声プロンプトが表示されます。
- 失敗した場合は、MFBパタンを1回押してデバイスに再接続します。

CN - 蓝牙接收器开机后会自动连接最后一次配对成功的设备，连接后有语音提示"已连接"。
- 如果没有回连成功，可以通过按一下多功能键手动连接。

CONNECTIVITY INTERRUPTIONS

DE: Verbindungsabbruch | **FR:** Interruption de Connexion
ES: Interrupción de la conexión | **IT:** Interruzioni di Connettività
JP: 接続は途切れの場合 | **CN:** 连接中断

EN - The bluetooth receiver's operation range is 10m/32ft.
- If your paired Bluetooth device is turned off or exceed the operation range (10m/32ft), this unit will automatically enter pairing mode,with the LED indicator flashing red and blue alternatively. If no Bluetooth device is paired with this unit within 5 minutes, tit will turn off automatically.

DE - Die Betriebsreichweite des Bluetooth-Empfängers beträgt 10m/32ft.
- Wenn Ihr gekoppeltes Bluetooth-Gerät ausgeschaltet ist oder die Betriebsreichweite (10 m) überschreitet, wechselt dieses Gerät automatisch in den Kopplungsmodus, wobei die LED-Anzeige abwechselnd rot und blau blinkt.
- Wenn innerhalb von 5 Minuten kein Bluetooth-Gerät mit diesem Gerät gekoppelt wird, wird es automatisch ausgeschaltet.

FR - La distance entre votre appareil et ce récepteur Bluetooth ne dépasse pas 10 mètres.
- Hors de la distance de connexion 10m OU la connexion Bluetooth de votre téléphone est fermée, le récepteur entrera en mode appairage avec l'indicateur rouge et bleu clignote alternativement. Si le récepteur ne connecte aucun appareil Bluetooth dans 5 minutes, il s'éteindra automatiquement.

ES - El alcance de bluetooth efectivo de este producto es de 10 metros.
- Si su dispositivo bluetooth desactiva la función Bluetooth o está fuera del alcance de bluetooth efectivo, este producto entrará en el modo de emparejamiento, las luces roja y azul parpadearán alternativamente. Si este receptor no se empareja con ningún dispositivo Bluetooth en 5 minutos, se apagará automáticamente.

IT - Il raggio d'azione del ricevitore bluetooth è 10m / 32ft.
- Se il dispositivo Bluetooth associato è spento o supera l'intervallo operativo (10m / 32piedi), questa unità entrerà automaticamente in modalità di associazione, con l'indicatore LED che lampeggia alternativamente in rosso e blu. Se nessun dispositivo Bluetooth viene associato a questa unità entro 5 minuti, tit si spegne automaticamente.

JP - Bluetoothレシーバーの動作範囲は10メートル / 32ftです。
- ペアリングされたBluetoothデバイスの電源がOFFしているか、動作範囲（10m / 32ft）を超えている場合、自動的にペアリングモードに入り、LEDインジケーターが交互に赤と青に点滅します。5分以内にBluetoothデバイスが当製品とペアリングされない場合、自動的にオフになります。

CN - 本产品的有效蓝牙配对范围是10米。
- 当手机关闭了蓝牙连接或超出连接范围时，接收器自动进入等待连接状态，红蓝灯交替闪烁。若5分钟内没有连接到任何设备，接收器自动关机。

FACTORY SETTINGS

DE: Werkseinstellungen | **FR:** Restauration des réglages d'usine
ES: Restablecer la configuración de fábrica | **IT:** Impostazioni di fabbrica
JP: 工場出荷時の設定 | **CN:** 恢复出厂设置

EN In shutdown state, press and hold the MFB for 10 seconds, the LED indicator lights blue for 2.5 seconds, this unit is reset to factory settings. Then, indicator flashes red and blue alternatively, and this unit enters pairing mode.

DE Im ausgeschalteten Zustand halten Sie den MFB für 10 Sekunden gedrückt. Die LED-Anzeige leuchtet 2,5 Sekunden lang blau. Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Anschließend blinkt die LED-Anzeige abwechselnd rot und blau und das Gerät wechselt in den Kopplung-Modus.

FR A l'état éteint , appuyez sur le bouton multifonction pendant 10 secondes, l'indicateur LED bleu reste allumé pendant 2,5 secondes, le récepteur réinitialise aux paramètres d'usine. Et l'indicateur rouge et bleu clignote alternativement, l'article rentre en mode appairage.

ES En el estado de apagado, mantenga pulsado el botón multifuncional por 10 segundos, la luz azul está encendida durante unos 2,5 segundos, el producto se restaura a la configuración de fábrica. En este momento, las luces roja y azul parpadean alternativamente, este producto entra en el modo de emparejamiento.

IT: In stato di spegnimento, tenere premuto l'MFB per 10 secondi, l'indicatore LED si illumina in blu per 2,5 secondi, questa unità viene ripristinata alle impostazioni di fabbrica. Quindi, l'indicatore lampeggia alternativamente in rosso e blu e questa unità entra in modalità di associazione.

JP: シャットダウン状態で、MFBボタンを10秒間押し続けると、LEDインジケーターが2.5秒間青く点灯し、このユニットは工場出荷時設定にリセットされます。その後、インジケータが交互に赤と青に点滅し、本機はペアリングモードに入ります。

CN: 关机状态下，长按开机键10秒，蓝灯常亮2.5秒左右，产品恢复出厂设置，此时，红蓝灯交替闪烁，产品进入待配对状态。

TIPS

DE: Hinweise | **FR:** Conseil | **ES:** Notas | **IT:** Suggerimenti
JP: ご注意 | **CN:** 提示

EN - This unit can save at most 5 IDs of identified Bluetooth devices in order, and automatically pair with one device once. Pairing information of the first ID will be deleted automatically from the ID list if there are more than 5 device paired.
- If the connection failed several times, please reset this unit or your Bluetooth device.
- To hear the voice prompts, make sure the Bluetooth receiver is connected with a speaker.

DE - Dieses Gerät kann höchstens 5 IDs identifizierter Bluetooth-Geräte in der angegebenen Reihenfolge speichern und automatisch mit einem Gerät jedes Mal koppeln. Wenn mehr als 5 Geräte gekoppelt sind, werden die Kopplungsinformationen der ersten ID automatisch aus der ID-Liste gelöscht.
- Wenn die Verbindung mehrmals fehlgeschlagen ist, setzen Sie bitte dieses Gerät oder Ihr Bluetooth-Gerät zurück.
- Um die Sprachansagen zu hören, stellen Sie sicher, dass der Bluetooth-Emp fänger mit einem Lautsprecher verbunden ist.

FR - Cet article peut garder au maximum 5 ID des périphériques Bluetooth appairés avec l'ordre, et les coupler automatiquement dans l'avenir. Si le nombre des périphériques Bluetooth appairés est supérieur à 5, le premier ID de périphérique Bluetooth sera invalide .
- Si le appairage Bluetooth échoue encore après plusieurs essais, veuillez redémarrer cet article ou votre périphérique Bluetooth.
- Pour entendre l'invite vocale, assurez-vous que le récepteur Bluetooth est connecté à un haut-parleur.

ES - Este producto puede guardar al máximo 5 IDs de dispositivos Bluetooth emparejados, y establecer automáticamente la conexión en el siguiente uso. El primer ID se eliminará automáticamente si hay más de 5 dispositivos emparejados.
- Si el emparejamiento falla varias veces, haga el favor de reiniciar este producto o su dispositivo Bluetooth.
- Para oír las indicaciones de voz, asegúrese de que este producto esté conectado a un altavoz.

IT - Questa unità può salvare al massimo 5 ID dei dispositivi Bluetooth identificati in ordine e associarsi automaticamente a un dispositivo alla volta. Le informazioni di associazione del primo ID verranno eliminate automatica mente dall'elenco ID se sono presenti più di 5 dispositivi associati.
- Se la connessione non è riuscita più volte, ripristinare questa unità o il dispositivo Bluetooth.
- Per ascoltare le istruzioni vocali, assicurarsi che il ricevitore Bluetooth sia collegato a un altoparlante.

JP - **当製品は、識別されたBluetoothデバイスの最大5つのデバイスを順番に保存し、1つのデバイスと1回自動的にペアリングできます。5つ以上のデバイスがペアリングされている場合、最初のデバイスIDのペアリング情報はIDリストから自動的に削除されます。**
- **接続が数回失敗した場合は、当製品またはBluetoothデバイスをリセットしてください。**
- **音声プロンプトを聞くには、Bluetoothレシーバーがスピーカーに接続されていることを確認してください。**

CN - 本产品最多可保存5个已与其配对的蓝牙设备ID，依次保存，后续自动建立连接。当配对设备数超过5个时，最初的一个ID即被抹去。
- 如多次配对不成功，请重启本产品或您的蓝牙设备。
- 在本产品连接到音箱的情况下，才能听到语音提示。

PLAY MUSIC

DE: Musik Spielen | **FR:** Lecture de Musique | **ES:** Reproducción de Música
IT: Riproduzre la Musica | **JP:** 音楽再生 | **CN:** 音乐功能

EN - Play/Pause: short press the MFB.
- This unit cannot be adjusted the volume independently. Please adjust the volume according to the paired mobile phone or speaker.

DE - Wiedergabe / Pause: Drücken Sie kurz die MFB.
- Dieses Gerät kann die Lautstärke nicht unabhängig einstellen. Bitte passen Sie die Lautstärke an das gekoppelte Handy oder den Lautsprecher an.

FR - Lecture/Pause: Appuyez brièvement sur le bouton multifonction.
- Ce récepteur ne permet pas d'ajuster indépendamment le volume du son, veuillez régler le volume dans votre téléphone ou haut-parleur appairé.

ES - Reproducir / Pausar: presione brevemente el botón multifuncional.
- No puede ajustar el volumen directamente en este producto. Haga el favor de ajustarlo mediante el móvil o altavoz emparejado.

IT - Riproduci / Pausa: premere brevemente l'MFB.
- Questa unità non può essere regolata in modo indipendente dal volume. Regola il volume in base al telefono cellulare o all'altoparlante associati.

JP - 再生／一時停止：MFBボタンを短く押します。
- 当製品は音量調整にサポートしませんので、ペアリングした携帯電話またはスピーカーを通して音量を調整してください。

CN - 播放/暂停：短按一下多功能按键
- 本产品无法独立调节音量，请根据已配对的手机来或者音箱来调节音量大小。

PHONE CALL

DE: Anruf Funktion | **FR:** L'appel du Téléphone | **ES:** Llamada Telefónica
IT: Telefonata | **JP:** 通話機能 | **CN:** 通话功能

EN - Answer/ Hang Up: Short press the MFB once.
- Reject: Double press the MFB.
- Redial: Double press the MFB to redial the last-called phone number.
- Prompt Ringtone: For iPhone, you will hear iPhone ringtone; In case of Android phones, you will hear the preset prompt tone of the receiver.
- Incoming Call when Playing Music: If there is an incoming call while playing music, the music will stop playing automatically, and re-play automatically after the call ends.

DE - Annehmen / Auflegen: Drücken Sie einmal kurz auf den MFB.
- Ablehnen: Drücken Sie die MFB zweimal.
- Wahlwiederholung: Drücken Sie zweimal die MFB, um die zuletzt gewählte Telefonnummer erneut zu wählen.
- Prompt Ringtone: Für iPhone hören Sie den iPhone-Klingelton. Bei Android-Telefonen hören Sie den voreingestellten Prompt Ringtone des Empfängers.
- Eingehender Anruf während der Musikwiedergabe: Wenn während der Musikwiedergabe ein Anruf eingeht, wird die Musik automatisch beendet und nach Beendigung des Anrufs automatisch wiedergegeben.

FR - Répondre/Raccrocher l'appel: Appuyez brièvement sur le bouton multifonction.
- Refuser l'appel: Appuyez deux fois sur le bouton multifonction.
- Recomposer: Appuyez deux fois sur le bouton multifonction pour composer le dernier numéro de téléphone.
- Sonnerie d'appel: Pour iPhone, vous entendrez la sonnerie iPhone; Pour les téléphones Android vous entendrez la tonalité d'invite de ce récepteur.
- Appel lors de la lecture de musique : Si vous recevez un appel lors de la lecture de musique, la musique s'arrête automatiquement. Après l'appel, la musique reprendra automatiquement.

ES - Contestar / Colgar la llamada: presione brevemente el botón multifuncional una vez.
- Rechazar la llamada: presione dos veces el botón multifuncional.
- Volver a marcar: presione dos veces el botón multifuncional para marcar el último número llamado.
- Tono de llamada: Para iPhone, oirá el tono de llamada del iPhone; Para móvil Android, oirá el sonido de indicación de este receptor.
- Llamada entrante al reproducir música: si hay una llamada entrante cuando el dispositivo está reproduciendo música, la música se detendrá automáticamente y se reproducirá automáticamente una vez que finalice la llamada.

IT - Rispondi / Riaggancia: premere brevemente l'MFB una volta.
- Rifiuta: premere due volte l'MFB.
- Ricomposizione: premere due volte l'MFB per ricomporre l'ultimo numero telefonico chiamato.
- Suoneria rapida: per iPhone, sentirai la suoneria dell'iPhone; Nel caso di telefoni Android, sentirai il tono di richiamo impostato del ricevitore.
- Chiamata in arrivo durante la riproduzione di musica: se è in arrivo una chiamata durante la riproduzione di musica, la musica verrà interrotta automaticamente e verrà riprodotta automaticamente al termine della chiamata.

JP - 出る/切る：MFBボタンを1回短く押します。
- 拒否：MFBボタンを2回押します。
- リダイヤル：MFBボタンを2回押して、最後に呼び出された電話番号をリダイヤルします。
- 着信音：iPhoneの場合、iPhoneの着信音が聞こえます。Android携帯の場合、受信機のプリセットプロンプトトーンが聞こえます。
- 音楽の再生中に着呼：音楽の再生中に電話がある場合、音楽の再生は自動的に停止し、通話が終了すると自動的に再生されます。

关机
开机状态下，长按多功能键3秒，接收器关闭，此时，红灯亮1秒后熄灭，并伴随语音提示"已关机"。

BLUETOOTH PAIRING

DE: Bluetooth-Kopplung | **FR:** Appairage Bluetooth | **ES:** Emparejamiento Bluetooth
IT: Accoppiamento Bluetooth | **JP:** Bluetoothペアリング | **CN:** 蓝牙配对

EN - First, please power on this unit and make sure it enter the pairing mode (LED indicator flashes red and blue alternatively).
- Second, open the Bluetooth setting on your phone, search and connect to the Bluetooth device "Ugreen-70304E".
- Once successfully paired, you'll hear the voice prompt "Pairing Successful, Connected", with the indicator flashes blue once every 10 seconds.

DE - Schalten Sie zuerst dieses Gerät ein und stellen Sie sicher, dass es in den Kopplungs-Modus wechselt (LED-Anzeige blinkt abwechselnd rot und blau).
- Öffnen Sie anschließend die Bluetooth-Einstellung Ihres Handys, suchen Sie das Bluetooth-Gerät „Ugreen-70304E" und stellen Sie eine Verbindung her.
- Nach dem erfolgreichen Kopplung hören Sie die Sprachansage "Pairing Successful, Connected", wobei die Anzeige alle 10 Sekunden einmal blau blinkt.

FR - Tout d'abord, allumez le récepteur, et assurez-vous qu'il est en mode appairage (l'indicateur rouge et bleu clignote alternativement).
- Ensuite, ouvrez le Bluetooth dans votre téléphone, puis recherchez et connectez le périphérique Bluetooth"Ugreen-70304E".
- Une fois l'appairage réussi, vous entendrez l'invite vocale"Pairing Successful, Connected", et l'indicateur bleu clignote toutes les 10 secondes.

ES - Primero, asegúrese de que el receptor esté encendido y en el modo de emparejamiento (la luz roja y azul parpadean alternativamente).
- Luego, active la función Bluetooth de su móvil, busque y conecte el dispositivo Bluetooth "Ugreen-70304E".
- Una vez que la conexión de emparejamiento sea exitosa, oye la indicación de voz como "Pairing Successful, Connected", el indicador azul parpadea una vez cada 10 segundos.

CN - 按住/挂断来电：短按一下多功能按键；
- 拒绝接听：双击多功能按键.
- 重拨：双击多功能按键，重拨最后一个拨出号码。
- 关于来电铃声：苹果设备来电提示音为手机来电铃声，安卓设备为本接收器自带提示音。
- 播放中来电：如设备正在播放音乐时来电，音乐自动停止播放，通话结束后自动恢复音乐播放。

LOW POWER REMINDER

DE: Niedrige Batterie Erinnerung | **FR:** Indication de la Batterie Faible
ES: Batería Baja | **IT:** Promemoria a Bassa Potenza
JP: バッテリー残量不足の警告 | **CN:** 低电量提示

EN When the battery power is too low, the indicator will flash red and with voice prompt "Battery Low". And this unit will turn off automatically if run out of the power.

DE Wenn die Batterie zu schwach ist, blinkt die Anzeige rot und mit der Sprachansage "Battery Low". Und dieses Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn der Strom ausgeht.

FR Si la batterie est trop faible, l'indicateur LED clignote avec l'invite vocale "Battery Low". Et cet appareil s'éteindra automatiquement s'il n'est plus alimenté.

ES Cuando la batería está muy baja, la luz roja parpadeará y oirá la indicación de voz como "Battery Low". En este caso, si no carga este producto a tiempo, se apagará automáticamente.

IT Quando la carica della batteria è troppo bassa, l'indicatore lampeggerà in rosso e con il comando vocale "Battery Low" (Batteria di bassa potenza). E questa unità si spegne automaticamente se si esaurisce l'alimentazione.

JP バッテリー残量が少なすぎると、LEDインジケータが赤く点滅し、音声プロンプト「Battery Low」が表示されます。残量が使い果たすと、自動的にオフになります。

CN 当电池电量过低时，红色指示灯闪烁并体语音提示"电量低"，以提醒充电。如果没有及时充电，该设备电量不足时，会自动关机。

CHARGING

DE: Aufladen | **FR:** Alimentation | **ES:** Cargar este producto
IT: Ricarica | **JP:** 本機に充電 | **CN:** 充电

EN - Please fully charge this unit before the first time using.
- It is recommended to use USB port of computer or a standard 5V power source to charge this unit.
- It is recommended to use provided or Ugreen official charging cables.
- When charging, the red indicator lights on; When fully charged, the red indicator turns off, and the blue indicator lights on.
- Support charging while using.

DE - Bitte laden Sie dieses Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Es wird empfohlen, die USB-Schnittstelle des Computers oder ein Standard 5V-Netzteil zum Laden des Produkts zu verwenden.
- Es wird empfohlen, die mitgelieferten oder offiziellen Ugreen-Ladekabel zu verwenden.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Anzeige auf. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die rote Anzeige und die blaue Anzeige leuchtet auf.
- Unterstützt das Aufladen während des Gebrauchs.

FR - Veuillez charger complètement ce récepteur pour la première utilisation.
- Nous vous conseillons d'utiliser le port USB du PC ou le chargeur d'alimentation 5V pour charger le produit.
- Nous vous conseillons d'utiliser le câble fourni OU le câble d'UGREEN Micro USB pour le charger.
- L'indicateur LED rouge reste allumé pendant le rechargement. Après le rechargement, l'indicateur LED rouge s'éteint et la LED bleu s'allume.
- Le récepteur supporte la charge lors de l'utilisation.

ES - Cargue este producto por completo antes del primer uso.
- Se recomienda conectar el producto al puerto USB del ordenador o a una fuente de alimentación estándar de 5V para cargar.
- Se recomienda utilizar el cable de carga Micro-USB suministrado o el cable de UGREEN.
- La luz roja permanece encendida todo el tiempo cuando se carga este producto. Cuando está completamente cargado, la luz roja se apaga, y el indicador LED permanece en azul.
- Puede utilizar este producto mientras se está cargando.

IT - Caricare completamente l'unità prima del primo utilizzo.
- Si consiglia di utilizzare la porta USB del computer o una fonte di a limentazione standard a 5 V per caricare questa unità.
- Si consiglia di utilizzare cavi di ricarica ufficiali forniti o Ugreen.
- Durante la ricarica, l'indicatore rosso si accende; Quando è completamente carico, l'indicatore rosso si spegne e l'indicatore blu si accende.
- Supporta la ricarica durante l'utilizzo.

JP - 初めて使用する前に、完全に充電してください。
- コンピューターのUSBポートまたは標準の5V電源を使用して当製品に充電することをお勧めします。
- 付属または公式のUgreenの公式充電ケーブルを使用することをお勧めします。
- 充電中、LEDインジケータが赤く点灯します。完全に充電されると、赤色のインジケータが消灯し、青く点灯します。
- 充電しながら使用することをサポートします。

CN - 首次使用，请充将本产品充满电。
- 建议使用电脑USB接口或者标准的5V电源为本产品充电。
- 建议使用原装配备的micro USB充电线或绿联官方充电线。
- 充电时红灯常亮，充电完成后红灯熄灭，蓝灯长亮。
- 产品支持一边使用一边充电

MFB AND LED INDICATOR

DE: MFB und LED-Anzeige | **FR:** Bouton Multifonction et Indicateur LED
ES: Botón Multifuncional y Indicador LED | **IT:** MFB e LED Indicatore
JP: MFB とLEDパイロットランプ | **CN:** MFB按键与LED指示灯关系

EN

Function	Operation on MFB	LED Indicator
Power on	Press and hold MFB for 3 seconds	Flashes blue at first, then flashes red and blue alternatively
Power off	Press and hold MFB for 3 seconds	Flashes red at first and then turns off
Pairing mode	Press and hold MFB for 3 seconds	Flashes red and blue alternatively
Paired successfully	/	Flashes blue once every 10 seconds
Play	Short press MFB once	Flashes blue twice every 10 seconds
Pause	Short press MFB once	Flashes blue once every 10 seconds
Answer phone call	Short press MFB once	Flashes blue once every 3 seconds
Hang up	Short press MFB when you're in a call	/
Reject an incoming call	Double-press MFB	/
Redial last-called number	Double-press MFB when connected	Flashes blue once every 3 seconds during dialing
Low battery	/	Flashes red once every 10 seconds
Charging	/	Red on
Fully charged	/	Blue on

DE

Funktion	Operation auf MFB	LED-Anzeige
Einschalten	Drücken und halten Sie MFB für 3 Sekunden	Blinkt zuerst blau, dann abwechselnd rot und blau
Ausschalten	Drücken und halten Sie MFB für 3 Sekunden	Blinkt zuerst rot und erlischt dann
Kopplungsmodus	Drücken und halten Sie MFB für 3 Sekunden	Blinkt abwechselnd rot und blau
Erfolgreich gep