

## CyberPower OR1000LCDRM1UA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 600 W 6 salidas AC

**Marca :** CyberPower

**Código del producto:** OR1000LCDRM1UA

**Nombre del producto :** OR1000LCDRM1UA

- Topología de Línea Interactiva
- Salida de onda senoidal simulada
- Protección contra sobrecargas
- Protección contra sobretensiones y picos
- Visor de estado LCD
- Software de gestión PowerPanel
- Tecnología de ahorro de energía
- Regulación Automática de Voltaje (AVR)
- Baterías intercambiables en caliente
- Filtración EMI y RFI
- Puerto de conexión USB
- Capacidad de gestión remota SNMP / HTTP (opcional)

Línea Interactiva, 600W, 1.000VA, Entrada 90V - 140V, Salida 120V, 6 Salidas



| Características                          |                                                                                           | Puertos e Interfaces                       |                                                                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Topología UPS *                          | Línea interactiva                                                                         | Tipo de salida AC                          | NEMA 5-15R                                                                       |
| Capacidad de potencia de salida (VA) *   | 1 kVA                                                                                     | Cantidad de salidas AC                     | 6 salidas AC                                                                     |
| Potencia de salida *                     | 600 W                                                                                     | Puerto USB                                 | ✓                                                                                |
| Forma de onda *                          | Seno                                                                                      | Puertos Ethernet LAN (RJ-45)               | 2                                                                                |
| Voltaje de entrada de operación (min) *  | 90 V                                                                                      | Batería                                    |                                                                                  |
| Voltaje de entrada de operación (máx.) * | 140 V                                                                                     | Tecnología de batería                      | Sealed Lead Acid (VRLA)                                                          |
| Frecuencia de entrada *                  | 60 Hz                                                                                     | Numero de baterías soportadas              | 1                                                                                |
| Voltaje de operación de salida (min)     | 120 V                                                                                     | Número de baterías incluidas               | 1 pieza(s)                                                                       |
| Frecuencia de salida                     | 60 Hz                                                                                     | Tiempo típico de respaldo a carga completa | 12 min                                                                           |
| Regulación del voltaje de salida         | 5%                                                                                        | Tiempo típico de respaldo a media carga    | 3 min                                                                            |
| Regulación automática de voltaje (AVR)   | ✓                                                                                         | Tiempo de recarga de la batería            | 8 h                                                                              |
| Índice de aumento de energía             | 1150 J                                                                                    | Batería hot-swap                           | ✓                                                                                |
| Tiempo de respuesta                      | 7 ms                                                                                      | Diseño                                     |                                                                                  |
| Número de fases de entrada               | 1                                                                                         | Factor de forma *                          | Montaje en rack o Montaje en bastidor                                            |
| Número de fases de salida                | 1                                                                                         | Capacidad del rack                         | 1U                                                                               |
| Factor de poder                          | 0.6                                                                                       | Color del producto *                       | Negro                                                                            |
| Filtro de ruido EMI/RFI                  | ✓                                                                                         | Certificados                               |                                                                                  |
| Protección de sobrecarga                 | ✓                                                                                         | Certificados de cumplimiento               | Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, UL |
| Funciones de protección de sobrecarga    | Red                                                                                       | Certificación                              | FCC Class B, UL, cUL, NOM                                                        |
| Funciones de protección de poder         | Sobrecarga, Bajo potencia                                                                 | Contenido del empaque                      |                                                                                  |
| Alarma(s) audibles                       | ✓                                                                                         | Pilas incluidas                            | ✓                                                                                |
| Modos de alarma audibles                 | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de sobrecarga, Alarma de batería baja | Estante de montaje                         | ✓                                                                                |

| Peso y dimensiones |         |
|--------------------|---------|
| Ancho              | 433 mm  |
| Profundidad        | 396 mm  |
| Altura             | 44 mm   |
| Peso               | 13.5 kg |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.