



## SA3118



Subwoofer activo con un driver AudioCenter personalizado de 18" de ferrita y bobina móvil de 4", clase D de amplificador que nos brinda una potencia de 2000W pico, 134 dB máximo, respuesta de frecuencia de 20 Hz – 6 kHz, 3 filtros pasa bajas en (80 Hz, 100 Hz, 120 Hz), con opción de cambio de fase, botones y conectores en la parte posterior, un conector XLR para la entrada y otro para la salida, opción para enviar la señal a diferentes sistemas cuando necesitamos distribuirla a más lugares, protección contra corto circuitos, sobrecalentamiento, sobre carga de señal de entrada, contra sobre carga de salida y arranque suave, configurable con los demás sistemas que ofrece la serie SA3, voltaje de funcionamiento: 100v-130v/60Hz o 220V-240V/50Hz.

- **Respuesta de frecuencia (-6 dB).**  
35 Hz – 150 Hz.

- **SPL máximo.**  
134 dB.

- **Driver LF.**  
Driver Audiocenter personalizado de 18" de ferrita y bobina móvil de 4" pulgadas.

- **Amplificador.**  
Circuitería: Clase D.

Potencia: 2000 W. Respuesta de frecuencia (1W 2ch): 20 Hz – 6 kHz ( $\pm 0.5$  dB).

- **DSP.**  
Procesador: 96 KHz frecuencia de muestreo de señal, 24 bits.  
Preajustes: 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz.  
Crossover: Controlado por DSP.

- **Entradas y salidas.**  
Entrada: 1 NEUTRIK® XLR hembra.  
Salida: 1 NEUTRIK® XLR macho.  
Encendido: 3 pin plug.  
Voltaje de funcionamiento: 100V-130V/60Hz o 220V-240V/50Hz .

- **Material del gabinete.** CNC hecho de excelente madera.
- **Dimensiones.** 520 x 700 x 618 mm.
- **Peso.** 43 kg.