



Modelo: 90548

Cargador Nexode de 140W 3 Puertos USB, Tecnología GAN con 2 Puertos USB Tipo C y 1 USB-A de Carga Rápida, PD 3.1, Con cable USB-C a USB-C de 1.5M



Súper Carga Rápida:

El cargador USB-C con PD 3.1 aumenta los niveles de carga a 140 W. Carga el MacBook Pro de 16" al 56 % en 30 minutos, 1,8 veces más rápido que un cargador de portátil USB C de 65 W.

Carga Multipuerto 3 en 1:

El cargador GaN de 140w cuenta con 2 puertos USB-C y 1 puerto USB-A que admiten la carga de 2 computadoras portátiles y 1 teléfono al mismo tiempo a las velocidades necesarias para un usuario de tecnología de dispositivos múltiples. Incluye un cable de 1.5 m tipo USB-C a USB-C de carga rápida de 140 W.

Largo Tiempo de Uso & Alta Seguridad:

El Cargador tipo C GaN 140W está equipado con el sistema dispensador de energía que ajusta de manera inteligente las salidas de energía para proteger la batería del dispositivo y mejorar la vida útil de la batería. El sistema Thermal Guard escanea la temperatura 800 veces por segundo, protegiendo sus dispositivos contra el sobrecalentamiento.

Tamaño Más Pequeño y Eficiencia óptima:

La revolucionaria tecnología GaN y el enchufe plegable reducen el tamaño del Nexode 140 W en un 22 % en comparación con los cargadores originales de 140 W.

Amplia Compatibilidad:

El cargador UGREEN tipo C permite cargas rápidas para múltiples dispositivos: MacBook Pro/Air, Dell XPS, HP Spectre, iPad Pro/Air, Surface Pro, iPhone Series, Galaxy Series, Switch. (Nota: cuando cargue una Macbook Pro de 16" con 140 W, use un cable USB-C a MagSafe3 para obtener mejores resultados).

Especificaciones:

Entrada: 100-240V~ 50/60Hz 2A Máx.

Salida de puerto:

USB-C1: 5 V/3 A 9 V/3 A 12 V/3 A 15 V/3 A 20 V/5 A 28 V/5 A 140 W PPS máx.: 3.3-21 V/5 A

USB-C2: 5 V/3 A 9 V/3 A 12 V/3 A 15 V/3 A 20 V/5 A 100 W PPS máx.: 3.3-21 V/5 A

USB-A1: 4.5 V/5 A 5 V/4.5 A 5 V/3 A 9 V/2 A 12 V/1.5 A 22.5 W máx.

Salida Total: 140 W Máx.

Protección:

Protección Contra Sobre Voltaje de Entrada, Protección contra Sobre Corriente, Sobre Calentamiento y Cortocircuito de Salida

Protocolos:

PD3.1 (PD3.0\PD2.0), QC4+ (QC4.0\QC3.0\QC2.0), PPS, AFC, APPLE 5V2.4A, BC1.2; Puerto USB-A: SCP, QC3.0, AFC, FCP, APPL 5V2.4A, BC1.2

Notas:

Nota 1: Cuando se conectan varios dispositivos al mismo tiempo, enchufar un nuevo dispositivo o desconectar cualquiera de los dispositivos del cargador generará una breve pausa de carga para otros dispositivos. Esta breve pausa se debe a la redistribución de energía del cargador.

Nota 2: No le sugerimos que conecte el cargador de pared al enchufe verticalmente. Insertar los pines en el zócalo con un ángulo inclinado (15-30 grados) será mucho mejor.