



#### General

|                                |                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltaje de entrada             | 5V 2A USB                                                                                                   |
| Corriente de reserva           | ≤70mA                                                                                                       |
| Corriente de alarma            | ≤300mA                                                                                                      |
| Batería de reserva             | Baterías de polímero de 3,7 V/900 mAh                                                                       |
| Tiempo de carga                | Interruptor de batería ENC, 8H para cargar; 12H en espera para carga completa                               |
| Volumen de la sirena con cable | 120dB (180s alarma por defecto)                                                                             |
| Frecuencia receptora           | 433MHz (±75KHz) , PT2262/4.7MΩ EV1527/300K                                                                  |
| Frecuencia de transmisión      | 315MHz (±75KHz) , PT2262/4.7MΩ EV1527/300K                                                                  |
| Versión banda 4G-E             | B1/B3/B5/B7/B8/B20(LTE-FDD)                                                                                 |
| Versión banda 4G-SA            | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66                                                                                |
| Números de teléfono            | 6 grupos                                                                                                    |
| Accesorios inalámbricos        | Hasta 99 Sensores inalámbricos                                                                              |
| Distancia                      | Mandos a distancia ≤40 metros (en la distancia abierta)<br>Detectores ≤ 80 metros (en la distancia abierta) |
| Temperatura de trabajo         | -2 0°C~+5 5 °C                                                                                              |
| Sensor PIR                     | 2 piezas                                                                                                    |
| Sensor de contacto             | 3 piezas                                                                                                    |
| Zonas cableadas                | 7 zonas cableadas                                                                                           |
| Humedad                        | 40% - 80% RH                                                                                                |

#### Destacados

- 99 zonas inalámbricas, 7 zonas cableadas
- Puede almacenar hasta 6 números de teléfono y 3 números de SMS
- 3 grupos de armado y desarmado.
- Grabación automática de mensajes.
- Soporta sirena inalámbrica (frecuencia 315MHz)
- Varios modos de programación, retardo 24 hrs, timbre, zona de mayores, Perimetral, Bypass
- Control remoto en diferentes lugares desde el Smartphone.
- Alerta de batería baja de los accesorios y el panel.
- Batería recargable incorporada.
- Soporta 4G y WIFI

#### Package List:

- 1 \* Panel de alarma inalámbrico
- 2 \* Sensor de movimiento PIR inalámbrico
- 3 \* Sensor de puerta inalámbrico
- 1 \* Fuente de alimentación
- 1 \* Manual de usuario