


ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI AMD X870E Enchufe AM5 ATX

Marca : ASUS

Código del producto: PROART X870E-CREATOR WIFI

Nombre del producto : ProArt X870E-CREATOR WIFI



ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Enchufe AM5, Procesador compatible: AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 7 8th Gen, AMD.... tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 192 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E.... Componente para: PC, Factor de forma de la tarjeta madre: ATX, Familia del chipset: AMD

| Procesador | | Panel trasero Puertos de I/O (input/output) | |
|--|---|--|---|
| Fabricante de procesador * | AMD | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) * | 7 |
| Socket de procesador * | Enchufe AM5 | Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) * | 1 |
| Procesador compatible * | AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 7 8th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen, AMD Ryzen 9 8th Gen, AMD Ryzen 9 9th Gen | Cantidad de puertos USB4 Gen 2x2 | 2 |
| Sockets de procesador soportados | Enchufe AM5 | Puertos Ethernet LAN (RJ-45) * | 2 |
| Memoria | | Número de puertos HDMI * | 1 |
| tipos de memoria compatibles * | DDR5-SDRAM | Versión HDMI | 2.1 |
| Número de ranuras de memoria * | 4 | Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM | Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Canales de memoria | Doble canal | Salidas para auriculares | 1 |
| ECC | ✓ | Entrada de línea | ✓ |
| No ECC | ✓ | Entrada de micrófono | ✓ |
| Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.) | 8000 MHz | Conector para antena WiFi-AP | 2 |
| Memoria interna máxima * | 192 GB | Red | |
| Memoria sin buffer | ✓ | Ethernet | ✓ |
| Controladores de almacenaje | | Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD | Wifi * | ✓ |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados * | M.2, SATA III | Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Número de HDDs soportados | 4 | Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 8 | Bluetooth | ✓ |
| Compatibilidad con RAID | ✓ | Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 | Características | |
| Gráficos | | Chipset de tarjeta madre * | AMD X870E |
| Soporte para proceso paralelo * | No compatible | Chip de sonido | Realtek S1220A |
| Interno I/O | | Canales de salida de audio * | 7.1 canales |
| USB 2.0, conectores * | 3 | Color del producto | Negro |
| | | Componente para * | PC |
| | | Factor de forma de la tarjeta madre * | ATX |

| Interno I/O | | Características | |
|---|---|--|-------------------|
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 1 | Familia del chipset * | AMD |
| Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) * | 1 | Tipo de enfriamiento | Pasivo |
| Número de conectores SATA III * | 4 | Tipo de alimentación | ATX |
| Conector de audio en panel frontal | ✓ | Sistemas operativos Windows soportados | Windows 11 |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | ✓ | Ranuras de expansión | |
| Conector de ventilador CPU | ✓ | Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 5 | Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 2 |
| Conector de energía EPS (8-pin) | ✓ | Número de ranuras M.2 (M) | 4 |
| Número de conectores COM | 1 | BIOS | |
| Conector eléctrico de 12 V | ✓ | Tipos de BIOS * | UEFI AMI |
| Conector para tiras LED RGB | ✓ | Tamaño de memoria de BIOS | 256 MB/s |
| Panel trasero Puertos de I/O (input/output) | | Peso y dimensiones | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 * | 1 | Ancho | 305 mm |
| | | Profundidad | 244 mm |
| | | Contenido del empaque | |
| | | Cables incluidos | DisplayPort, SATA |
| | | Otras características | |
| | | Guía de instalación rápida | ✓ |
| | | Botón para regresar a BIOS | ✓ |

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date