



# Essential SurgeArrest PE76 de APC, 7 tomas, cable de 1,8 m, 120 V

PE76

Llame para más información 01 800 724 63 43 37

- Protección básica para ordenadores y componentes electrónicos
- Incluye: User Manual

Salida	
Number of Outlets	7.0
Receptacle Style	NEMA 5-15R

Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	90 - 264 V
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Longitud de Cable	1.83metros
Número de cables de alimentación	1
Corriente máxima de entrada	15.0A
Maximum Line Current	15A

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje	
Surge energy rating	1440Julios
ts_nm_surge_response	1ns
Peak Current Common Mode	56kAmperios
Peak Current Normal Mode	28kAmperios

Descripción física	
Altura máxima	30mm, 3.0cm
Anchura máxima	52mm, 5.2cm
Profundidad máxima	348mm, 34.8cm

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

## Especificaciones técnicas

Essential SurgeArrest PE76 de APC, 7 tomas, cable de 1,8 m, 120 V | PE76 | Descargado en 11/02/2020 (EST)

Descripción física	
Peso neto	0.55kg
Peso de envío	0.65kg
Altura bruta	40mm, 4.0cm
Anchura bruta	115mm, 11.5cm
Profundidad bruta	380mm, 38.0cm
Color	Negro, Gris
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)	400 x 143 x 264mm
Master Carton Units	6.0
Master Carton Weight	4.3
Unidades en Palet	360.0
SCC Codes	1073130432895 4

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de Trabajo	0-3000metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento	0-15000metros

Conformidad	
Aceptaciones	MET Canadá, MET EE. UU., UL 1363, UL 1449
Política de Protección de Equipos'	Para toda la vida:50 000 USD
Garantía estándar	De por vida

Sostenible Oferta Estado	
RoHS	Conforme
ALCANCE	ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
Proposition 65 Warning	Disponible en la pestaña de documentación

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.