

Smart-UPS de APC 2200 VA LCD RM 2U 120 V con tarjeta de red

SMT2200RM2UNC



Llame para más información 01 800 724 63 43 37

- Incluye: CD con software, Documentación en CD, Rack mounting brackets, Rack mounting support rails, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Cable USB

Salida	
Capacidad eléctrica de salida	1.92Kilovatios / 1.92kVA
Potencia máx. configurable (vatios)	1.92Kilovatios / 2.2kVA
Voltaje de salida nominal	120V
Distorsión de Voltaje de Salida	Less than 5 % (**)
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Topología	Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(2) NEMA 5-20R (6) NEMA 5-15R
Tiempo de transferencia	4 ms typical : 8 ms maximum

Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing (**)
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-20P
Longitud de Cable	2.4metros
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	75 - 154 Ajustable, 82 - 143V
Número de cables de alimentación	1

Baterías y tiempo de autonomía	
Tipo de batería	Batería de plomo y ácido

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Baterías y tiempo de autonomía	
Tiempo típico de recarga	3hour(s)
Sustitución de la batería	RBC43 
Vida útil esperada de la batería (en años)	3 - 5
Suministro de carga de baterías (vatios)	164 Vatios
Runtime	View Runtime Graph (Disponible en la ficha técnica de la página) View Runtime Chart (Disponible en la ficha técnica de la página)
Rendimiento	View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)

Comunicaciones & Gestión	
SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas	AP9631 (Disponible en la ficha técnica de la página)
Panel de control	Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga, Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
Desconexión de Emergencia (EPO)	Sí

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje	
Surge energy rating	530Julios

Descripción física	
Altura máxima	86mm, 8.6cm
Anchura máxima	480mm, 48.0cm
Profundidad máxima	683mm, 68.3cm
Altura de racks	2U
Peso neto	42.31kg
Peso de envío	49.72kg
Altura bruta	254mm, 25.4cm
Anchura bruta	600mm, 60.0cm
Profundidad bruta	980mm, 98.0cm
Color	Negro
Unidades en Palet	8.0

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

Smart-UPS de APC 2200 VA LCD RM 2U 120 V con tarjeta de red | SMT2200RM2UNC | Descargado en 11/04/2020 (EST)

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad	55.0dBA
Disipación térmica en línea	215.0BTU/h

Conformidad	
Aceptaciones	CSA, FCC parte 15 clase A, UL 1778
Política de Protección de Equipos'	Para toda la vida:150 000 USD
Garantía estándar	3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería

Sostenible Oferta Estado	
RoHS	Conforme

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.