

## Adaptador, Convertidor Activo de Video DisplayPort a HDMI 4K, DP ver 1.2, HDCP, 4K 30Hz (M/H), 152 mm [6"]

NÚMERO DE MODELO: P136-06N-UHD-V2



Convierte una señal DisplayPort audio y video 4K x 2K para desplegarse en un monitor, proyector o televisor HDMI.

### General

El Convertidor Activo DisplayPort 1.2 a HDMI P136-06N-UHD-V2 conecta una computadora DisplayPort al puerto HDMI en un monitor, proyector o televisión. Con un conector DisplayPort macho y un conector HDMI hembra, este convertidor le permite usar su pantalla HDMI existente en vez de comprar un nuevo monitor DisplayPort.

Ideal para desplegar video nítido en un monitor o anuncio digital grande, este convertidor soporta resoluciones de video de Ultra Alta Definición (UHD) hasta 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 24/30 Hz, así como un audio pleno y nítido (si su tarjeta DisplayPort soporta paso de audio) y HDCP (Protección de Contenido de Alta Definición). Ya que es un convertidor activo, el P136-06N-UHD-V2 convierte salidas DisplayPort Monomodo y Modo Dual (DP++). Es perfecto para usar con tarjetas gráficas, como AMD Eyefinity, que no envían señales DP++

Conecte y Use, no necesita controladores, software o fuente de alimentación, Los conectores y contactos bañados en oro aseguran una excelente conductividad. La liberación de la tensión integrada garantiza que el convertidor y conectores moldeados duren mucho tiempo. El P136-06N-UHD-V2 es compatible con generaciones anteriores de DisplayPort y cabe fácilmente en un portafolios, mochila o bolsa de laptop para conectarse en el trayecto.

### Características

#### Envían Señales de Audio / Video DisplayPort 1.2 de Alta Calidad a una Pantalla HDMI

- Conecta una computadora con DisplayPort 1.2 a un monitor, proyector o TV equipado con HDMI
- Ideal para mostrar video en un monitor o anuncio digital grande

### Destacado

- El convertidor activo trabaja con todos los DisplayPorts
- Compatible con resoluciones de video de hasta 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 24Hz / 30Hz
- Soporta Audio de Sonido Envolvente de 7.1
- Cumple con HDCP 1.3 y DPCP 1.0
- Convierte las salidas DisplayPort Monomodo y Modo Doble
- Conectores y contactos bañados en oro

### El Paquete Incluye

- P136-06N-UHD-V2 - Convertidor Activo DisplayPort 1.2 a HDMI (M/H), 152 mm [6"]

- Conectores HDMI hembra y DisplayPort macho
- Compatible con generaciones anteriores de DisplayPort

**Video Vibrante de Calidad Superior**

- Soporta resoluciones de video de Ultra Alta Definición (UHD) hasta 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 24Hz / 30Hz
- Soporta Audio de Sonido Envolverte de 7.1
- Cumple con HDCP 1.3 y DPCP 1.0
- Convierte las salidas DisplayPort Monomodo y Modo Doble
- Trabaja con tarjetas gráficas que no tienen señales de salida DP++, como AMD Eyefinity

**Materiales Superiores para Rendimiento Superior**

- Conectores y contactos bañados en oro para una excelente conductividad.
- Liberación de la tensión integrada para una larga vida
- Conectar y Usar—No necesita software, controladore, o fuente de alimentación,
- Cabe fácilmente en la mochila, portafolios o maletín de laptop.

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332192028
Tecnología	HDMI; DisplayPort
FÍSICAS	
Color	Negro
Longitud del Cable (pulgadas)	6
Longitud del Cable (cm)	15.24
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	17.78 x 22.86 x 1.27
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	7.00 x 9.00 x 0.50
Peso de Envío (kg)	0.04
Peso de Envío (lb)	0.09
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	DISPLAYPORT (MACHO)
Lado B - Conector 1	HDMI (HEMBRA)
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación HDCP	1.3



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
[www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.