Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Regulador de Voltaje de 1000 Watts - Regulación automática de voltaje con supresión de sobretensiones de corriente

NÚMERO DE MODELO: **VR2008R**

General

El sistema de regulación automática de voltaje (AVR) de 2000 VA / Protege equipos electrónicos sensibles, accesorios de computadora y equipo de home theater contra daños y problemas de desempeño relacionados con la energía / Extiende la vida útil del equipo conectado proporcionando condiciones de voltaje óptimas para eficiencia mejorada y temperaturas internas de operación más frescas / Confiables circuitos de corrección de voltaje basados en transformador mantienen una salida nominal de 120V durante fluctuaciones de voltaje entre 100 y 145V / Dos niveles de estabilización de voltaje ofrecen una respuesta predeterminada para sobrevoltajes y caídas de voltaje / Evita daños al equipo y problemas de rendimiento relacionados con la energía para accesorios de computadora, impresoras, equipo home theater, componentes de A/V y otros dispositivos electrónicos sensibles / supresión de sobretensiones y ruido EMI/RFI / Permite cargas hasta 2000 VA 8A / 8 tomacorrientes CA (4 AVR, 4 únicamente contra sobretensiones) Cable de alimentación CA de 0.9 m [3 pies] / 3 LEDs de diagnóstico muestran elevación de tensión, corte y operación normal.

Características

- Mantiene una salida nominal regulada de 120 V (+10%/-10%) en un rango de entrada de 100 a 145V.
- Protege aparatos electrónicos sensibles, accesorios de computadora y equipo Home Theater de daños relacionados con la energía y de problemas de rendimiento
- Extiende la vida útil del equipo conectado al ofrecer condiciones óptimas de voltaje para una eficiencia mejorada y temperaturas de operación internas más frescas
- Dos niveles de estabilización de voltaje ofrecen respuesta a sobrevoltajes y caídas de voltaje
- Voltajes de entrada superiores a 130V se reducen en 10% (+/- 3V)
- Voltaje de entrada inferior a 110V es elevado en 10% (+/- 7V)
- Potencia de salida de 2000VA que soporta cargas pesadas de 120V hasta 8A
- El filtrado de ruido EMI/RFI evita interacción de equipos, interferencia de sistema, bloqueos y otros problemas relativos para artefactos de audio y video
- 3 LEDs de diagnóstico indican operación de elevación de tensión, corte y normal

Destacado

- Regulación automática de voltaje (AVR) y sepresión de sobretensiones CA
- Mantiene una salida nominal regulada de 120V en un rango de entrada de 100 a 145 V.
- Capacidad de 2000 VA / 8 amp
- 8 tomacorrientes NEMA 5-15R, cable de alimentación CA de 0.9 m [3 pies]
- Los LEDs muestran operación de elevación de tensión, corte y normal

El Paquete Incluye

- Acondicionador de línea VR2008R
- Manual de instrucciones con información sobre la garantía

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

- 8 tomacorrientes NEMA5-15R (4 AVR, 4 protección contra sobretensiones solamente) protegidos
- Cable de alimentación de energía CA con enchufe de entrada NEMA5-15P de 0.9 m [3 pies]
- Protección de una sola línea de teléfono

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332154361
SALIDA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Salida Soportado(s)	120V
Tomacorrientes	(8) 5-15R
Salida (VA)	2000
Salida (Watts)	1000
Voltaje Nominal de Salida	120V / 60Hz
Detalles del Tomacorrientes	4 NEMA 5-15R soportados por AVR, 4 NEMA 5-15R con protección contra sobretensiones solamente
ENTRADA	
Entrada Máxima en Amperes	8
Tipo de Clavija	NEMA 5-15P
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	3
Longitud del Cable de Alimentación (m)	0.91
FÍSICAS	
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas)	3.970 x 6.770 x 9.920
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm)	10.08 x 17.20 x 25.20
Peso de Envío (lb)	5.2000
Peso de Envío (kg)	2.36
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	3.7 x 4.9 x 9.6
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	9.4 x 12.4 x 24.4
Peso de la Unidad (lb)	4.9
Peso de la Unidad (kg)	2.22

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 2 años

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.