



## PM-MGN61

El PM-MGN61 es un sensor magnético de uso rudo ideal para la protección de portones o cortinas metálicas.

- Sensor magnético metálico cableado.
- Ideal para la instalación en cortinas.
- Alambre protegido por tubería roscada de acero inoxidable.
- Resistente al agua.



### Especificaciones

Distancia de funcionamiento	0 – 5 cm
Tensión nominal	10 W
Corriente de carga	500 mA.
Voltaje nominal	200 VDC
Salida de alarma	NC

### Incluye

- 1 sensor magnético
- Tornillos para la instalación

### Diagrama

