

GHIA

Estimado usuario: Antes de utilizar este producto, lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y características.

FUENTE DE PODER

TFX **80 PLUS** BRONZE



Código de fabricante: GFP300B1
www.ghia.com.mx

¡ATENCIÓN!

Aconsejamos que lea este manual detenidamente para obtener el mayor rendimiento de su equipo.

CARACTERÍSTICAS:

MODELO	GFP300B1
FORMATO	TFX
PFC	PFC Activo
VOLTAJE DE ENTRADA	100V ca-240V ca
CORRIENTE DE ENTRADA	6 A
FRECUENCIA DE ENTRADA	50Hz - 60Hz
CAPACIDAD DE SALIDA	300 W
DIMENSIONES	175 mm x 85 mm x 65 mm
LONGITUD DE CABLE	1.5 m
TIPO DE VENTILADOR	80 mm sleeve bearing (MTF:25 000 h)
EFICIENCIA	≥ 80%
PROTECCIÓN	SCP, OVP, OPP, PROTECTION RESET, OVER SHOOT
REGULACIÓN	CE, RoHS, LVD, ErP
CONECTORES	TARJETA MADRE 20+4 pin X 1 CPU 4+4 pin X 1 SATA x 3 (2 rectos y 1 en ángulo) MOLEX x 1

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

Voltaje de Entrada	100 V ca-240V ca, 6 A, 50Hz-60Hz				
Voltaje de Salida	+3.3V cc	+5V cc	+12V cc	-12V cc	+5Vsb
Corriente de Salida Min.	0.2A	0.2A	0.2A	0.0A	0.0A
Corriente de Salida Max.	15.0A	15.0A	20A	0.5A	2.5A
Potencia Combinada Max.	100W		240W	6W	12.5W
Potencia Total Combinada	300W				

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Siga las medidas de seguridad mostradas a continuación, de no hacerlo sería peligroso para la unidad o usuario y anularían inmediatamente la garantía:



No derrame líquidos o exponga su unidad a condiciones de humedad o excesivo calor.



No bloquee los conductos de ventilación de la unidad ni impida que el aire fluya en todas las direcciones.



Se recomienda utilizar un regulador de voltaje debidamente conectado a tierra para minimizar los riesgos de un posible daño a su equipo.



El cable de poder incluido cuenta con 3 polos (positivo, negativo y tierra), el eliminar el polo de tierra expone su equipo a posibles daños eléctricos.




No intente reparar la fuente de alimentación, el servicio técnico deberá ser realizado sólo por el personal capacitado o certificado por GHIA.



Este producto está diseñado para uso en interiores solamente.

TIPO DE CONECTORES




MB 20+4 Pin x 1



Molex x 1



CPU 4+4 Pin x 1



SATA x 3

Usted puede hacer válida su Garantía y obtener Soporte en el domicilio del importador mencionado en la Póliza de Garantía y en los Centros de Servicio Autorizados GHIA.

Aguascalientes

Av. Fundación # 1103
Colonia Altavista,
C.P. 20040, Aguascalientes,
Aguascalientes
Tel: (449)153 0433

Campeche

Coahuila #178-A
Barrio de Santa Ana
C.P. 24050
Campeche, Camp.
Conmutador: (981) 811 1348

Cuernavaca

Av. Emiliano Zapata #823
Local B, Plaza La Joya Col.
Tlatenango C.P. 62170
Cuernavaca, Morelos
Tel: (777) 688 9790

Durango

Av. Felipe Pescador Pte.
No. 971 Zona Centro
Durango, Durango
Tel: (618) 811 5097

La Paz

Melchor Ocampo No. 714
Colonia Centro
C. P. 23000
La Paz, BCS.
Tel: (612) 122 5612

Monterrey

Blvd. Diaz Ordaz 3937
Santa María .
C.P. 64650
Monterrey NL
Tel: (818) 333 3880

Puebla

Blvd. San Felipe #1010
Col. Real del Monte,
CP 72060
Puebla, Puebla
Tel: (222) 2304470

Acapulco

Miguel Lopez de Legazpi
No. 5 Col. Hornos
C.P. 39355
Acapulco, Guerrero
Tel: (744) 688-24-24

Chihuahua

Av. De las industrias
No. 6500 Circuito industrial
Sur bodega #20
CP 31105 Chihuahua, Chih.
Tel: (614) 417 0557

Culiacán

Calle Ignacio Ramírez
958 Pte Col. Jorge
°Almadá, C.P. 80200
Culiacán, Sin.
Tel: (777) 715 7940

Guadalajara

Av. Mariano Otero No 2489
Colonia Jardines de la
Victoria, C.P. 44900
Guadalajara, Jalisco.
Tel./Fax: (33) 38121413

León

Blvd. Hilario Medina 7001
Colonia San Jose Del
Consuelo, C.P. 37200
León, Guanajuato.
Tel: (477) 776 9252

Morelia

Gertrudis Bocanegra #500
Col. Centro
C.P. 58000
Morelia, Mich.
Tel: (443) 315 0015

Pachuca

Reforma Agraria #503
Col. Javier Rojo Gómez,
CP 42030
Pachuca De Soto, Hidalgo
Tel: (771) 148 1842

Cancún

Tonina #24 Bodega 2
Zona Industrial Región 97,
CP 77520
Cancún, Q. Roo.
Tel: (99) 8886 9090

Colima

Calle Ignacio Sandoval No.
147 Colonia Centro,
CP 28000
Colima, Colima.
Tel: (312) 136 1294

CDMX

Av. del Taller # 92
Colonia Transito,
C.P. 06820 Delegación
Cuauhtemoc, Ciudad de México
Tel: (55)5132 0282

Hermosillo

Av. Campeche #484 Col.
Pimentel C.P. 83188
Hermosillo, Son.
Tel: (662) 236 6150

Mérida

Calle 50
Col. Centro, entre
calle 53 y 55
Conmutador:
01 (999) 912 2200

Oaxaca

Carlos Ma. Bustamante No.
802 Colonia Centro
C. P. 68000
Oaxaca, Oaxaca.
Tel: 951 514 10 65

Querétaro

Calle Reforma Agraria #99
Col. Casa Blanca,
CP 76030
Querétaro, Qro.
Tel: (442) 2155616

San Luis Potosí

Calle García Diego #129
Col. Los Ángeles, Barrio
de Tequisquiapan
CP 78230
San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: (444) 817 4458

Tijuana

Blvd. Tercera Oeste
#17520 Fracc. Garita
CP 77520
Otay, C.P. 22430
Tijuana, B.C.
Tel: 664-647-59-14

Torreón

Av. Verde de Tejada #1508
Ote. Col. Centro,
CP. 27000
Torreón, Coah.
Tel: (01871) 7224285

Villahermosa

Avenida Periférico Carlos
Pellicer Cámara # 710,
C.P. 86150
Villahermosa, Tab.
Tel: (993) 3543 950

Tampico

Calle No. 9 # 114
Colonia Jardín 20 de
Noviembre.
Ciudad Madero,
Tamaulipas
Tel: 8331260215

Tlaxcala

Carretera Ocotlán -
Chiautempan No. 16-B,
Comunidad de Ocotlán,
C.P. 90100
Tlaxcala, Tlaxcala.
Tel: (246) 462 1467

Tuxtla

3° Poniente Sur #1252,
Barrio San Francisco,
Entre 12 y 13 Sur,
CP 29066
Tuxtla Gtz, Chis.
Tel: (01961) 611 1846

Zacatecas

Avenida Periférico Carlos
Mateos No. 311
C.P. 86100
Zacatecas, Zacatecas
Tel: 492-922-19-53

Tepic

Calle San Luis 269 Sur,
Colonia San Antonio,
Entre Calle Eulogio Parra y
Dr. Martínez, C.P. 63159
Tepic, Nay.
Tel: (311)2134626

Toluca

Av. Independencia Oriente
#914 Col. Reforma y
Ferrocarriles Nacionales,
C.P. 50026
Toluca, Edo. De México.
Tel: (722) 213 1871

Veracruz

Calle Velazquez de la
Cadena N° 533,
entre las calles de Av. Pino
Suarez y Jimenes
Colonia Centro, C.P. 91700,
Veracruz, Veracruz
Tel: (229) 1781626

Póliza de Garantía

GHIA garantiza este producto contra fallas en su funcionamiento o defectos de fabricación, en todas sus partes, componentes y mano de obra por un período de 1 año, para la unidad principal y por 3 meses para los accesorios incluidos en el paquete (cargador, cables, control remoto, etc.) contados a partir de la fecha de compra indicada en la presente póliza de garantía, siempre y cuando sea dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

1.- Para la validación de ésta, se deberá presentar el producto defectuoso junto con la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta en el lugar donde fue adquirido el producto, o en cualquier Centro de Servicio Autorizado GHIA.

2.- En el caso que esta póliza se extravíe o no se encuentre completa o debidamente llenada y sellada por el distribuidor, se podrá validar el periodo de garantía con la factura original o el comprobante de venta, expedida con el producto, siempre y cuando dicha factura o comprobante de venta incluya el número de serie del producto.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso podrá exceder los treinta días calendario contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los centros de servicio GHIA.

EXCLUSIONES: GHIA se exime de hacer efectiva esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por GHIA.

Nombre del Propietario

Nombre del Distribuidor

Producto

Marca Modelo

No. de Serie

Fecha de Compra

Distribuido por: Comercializadora de
Valor Agregado S.A. de C.V.
Av. Mariano Otero #2489
Col. Jardines de la Victoria
C.P. 44900 R.F.C. CVA9904266T9
Guadalajara, Jalisco.

Sello del Distribuidor

Para adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, puede solicitar información al 01 800 700 GHIA (4442) o bien dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado GHIA.

Comercializadora de Valor Agregado S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la garantía.