

**VOLTECK.**CÓDIGO: **46046** CLAVE: **CA-RE-10**

## Cargador de pilas, AA, AAA, incluye 4 pilas AA

- Cuerpo de ABS
- Display indicador
- Sistema de carga inteligente (cut-off), protección contra inversión de polaridad y pilas no recargables o dañadas
- Carga simultáneamente hasta 4 pilas
- Diseñado para funcionar en posición vertical o en tomas de corriente de piso



Clavija abatible



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-001-SCFI



### Usos

- Para cargar 2 o 4 pilas AA / AAA de Níquel Hidruro Metálico (Ni-MH) y de Níquel Cadmio (Ni-Cd)
- Ideal para pilas de uso general en linternas, mouse o controles de vídeo juegos

### Especificaciones

<b>Tensión de entrada</b>	100 - 240 V
<b>Frecuencia de entrada</b>	50 / 60 Hz
<b>Tensión de salida</b>	1,2 V
<b>Corriente de salida</b>	2 000 mA
<b>Tiempo de carga</b>	3,5 horas (para pilas AA de 1 300 mAh)
<b>Peso</b>	88 g (sin pilas)
<b>Empaque individual</b>	Blíster
<b>Inner</b>	2
<b>Master</b>	12
<b>Pallet</b>	1008

### Corriente de carga (Pilas AA)

<b>Número de pilas</b>	<b>Corriente de salida</b>
<b>1</b>	2 000 mA
<b>2</b>	1 000 mA
<b>3 ó 4</b>	500 mA

### Corriente de carga (Pilas AAA)

**Número de pilas**

Corriente de salida

<b>1</b>	1 000 mA
<b>2</b>	500 mA
<b>3 ó 4</b>	250 mA

**Incluye**

4 Pilas AA

**Imagenes complementarias**