



A40

Apagador Inteligente de escalera con indicador LED de estado.

Controla tus luminarias en el hogar, el modelo A40 te permite controlar una luminaria y utilizar la configuración de escalera dando como ventaja el controlar la iluminación desde 2 puntos distintos, manteniendo el control desde app Duosmart".

Además puedes utilizarlo como un interruptor inteligente, gracias a su configuración de carga simple



Configuración Escalera



2.4GHz



100-250VCA



Uso en interior



Encendido remoto



Temporizador



Programable



Programa escenas

- Interruptor de escalera
- Protección contra Sobrecarga
- Conexión Wi-Fi 2.4GHz
- Voltaje de operación 100-250 VCA
- Compatible con aplicación DUOSMART





Características

| | |
|---|--------------------|
| Voltaje nominal: | 100-250VCA |
| Frecuencia de Operación | 50-60 HZ |
| Potencia de carga (Potencia real no equivalente) | Incandescente 500W |
| | LED 150W |
| Estándar inalámbrico | IEEE802.11 b/g/n |
| Frecuencia de RED | 2.4GHz |
| Perdida de potencia estática | <= 0.5W |
| Temperatura de operación | -20°C a 75°C |
| Humedad de trabajo | < 95% |
| Medidas | 116*75*35 mm |

