

MANUAL INSTRUCTIVO DEL PLAFON MODELO CWS-621N

IMPORTADO POR,
PARTES ELECTRÓNICAS, S.A. DE C.V.
SAN ANDRES ATOTO 149,
SAN ESTEBAN, NAUCALPAN,
EDO. DE MEXICO, 53550

DEPTO. DE SERVICIO;
SAN ANDRES ATOTO 149
NAUCALPAN, EDO. MEXICO
TEL: 5576 4221

ANTES DE CONECTAR ESTA UNIDAD LEA
CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO



ADVERTENCIAS

1. Asegúrese de que la polaridad de salida de su amplificador corresponda a la de su altavoz.
2. Asegúrese de que la potencia admisible de su altavoz no sea menor a la de la salida de su equipo.
3. NO exponga esta unidad directamente a los rayos del Sol
4. NO exponga esta unidad a lugares húmedos ni permita que penetren líquidos en ella.
5. NO limpie esta unidad con soluciones químicas, sólo utilice un lienzo húmedo.
6. NO trate de reparar esta unidad por su propia cuenta, mejor acuda al departamento de servicio.

INSTALACIÓN

Estas bocinas tipo plafón, se empotran en la pared siempre y cuando esta se firme, asegúrese de que en la ubicación de sus bocinas no interfieran tubos de cañería, cables telefónicos, o eléctricos.

Para obtener mejores resultados al montaje, le aconsejamos el uso de herramientas de trabajo. Deberá de dejar por lo menos un margen de 1 ½ "entre la pared y la bocina, con una profundidad de 3 ¼ de pulgada entre la pared y la bocina.

1. Utilizando la plantilla adjunta, marque la ubicación de su bocina.
2. Perfore el orificio marcado, y ajuste su bocina asegurándose de que esta, ajuste sin problema.
3. Jale los cables de su amplificador a través de la pared hasta la ubicación de su bocina, una los cables cerciorándose de unir el positivo a la terminal positiva.
4. Quite la rejilla de metal, ayudándose de un desarmador y empujando en una de las esquinas.
5. Coloque los tornillos adjuntos y coloque su bocina en la perforación.
6. Ajuste los tornillos y coloque la rejilla.

ESPECIFICACIONES.

Impedancia	8 ohm
Rango de frecuencia	80Hz-20kHz
Potencia	10W rms
Potencia máx.	30W max
Sensibilidad	91dB/1W,1m
Woofers	6 ½"
Crossover	incluido
Dimensiones	22x30x13cm
Dimensiones de montaje	18 x 27cm
Cubierta	Malla metálica

