

ASUS PRIME B840M-A placa base AMD B840 Enchufe AM5 Micro ATX

Marca : ASUS

Código del producto: PRIME B840M-A

Nombre del producto : PRIME B840M-A

ASUS PRIME B840M-A. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Enchufe AM5, Procesador compatible: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 256 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet. Componente para: PC, Factor de forma de la tarjeta madre: Micro ATX, Familia del chipset: AMD



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (input/output)	
Fabricante de procesador *	AMD	Cantidad de puertos USB 2.0 *	4
Socket de procesador *	Enchufe AM5	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2
Sockets de procesador soportados	Enchufe AM5	Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Memoria		Número de puertos HDMI *	1
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Cantidad de DisplayPorts	2
Número de ranuras de memoria *	4	Red	
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Ethernet	✓
Canales de memoria	Doble canal	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Compatibilidad ECC	ECC y no ECC	Wifi *	✗
Memoria interna máxima *	256 GB	Características	
Memoria sin buffer	✓	Chipset de tarjeta madre *	AMD B840
Controladores de almacenaje		Canales de salida de audio *	7.1 canales
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Componente para *	PC
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Factor de forma de la tarjeta madre *	Micro ATX
Número de HDDs soportados	4	Familia del chipset *	AMD
Número de unidades de almacenamiento compatibles	7	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10 x64, Windows 11
Compatibilidad con RAID	✓	Ranuras de expansión	
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	2
Gráficos		Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Número de ranuras M.2 (M)	3
Interno I/O		Tamaño de la tecla más grande de la 1ª M.2	2280
USB 2.0, conectores *	2	1ª generación de PCI Express M.2 más alta	4.0

Interno I/O		Ranuras de expansión	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Tamaño de la tecla más grande de la 2ª M.2	2280
Número de conectores SATA III *	4	2ª generación de PCI Express M.2 más alta	4.0
S/PDIF, conector de salida	✓	Tamaño de la tecla más grande de la 3ª M.2	2280
Conector de audio en panel frontal	✓	3ª generación de PCI Express M.2 más alta	3.0
Conector de panel delantero	✓	BIOS	
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de ventilador CPU	✓	Tamaño de memoria de BIOS	256 MB/s
Número de conectores a ventilador de chasis	2	Peso y dimensiones	
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Ancho	244 mm
Número de conectores COM	1	Profundidad	244 mm
Conector TPM	✓	Contenido del empaque	
Conector eléctrico de 12 V	✓	Cables incluidos	SATA
		Tornillos incluidos	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.