

GIGABYTE B840M EAGLE WIFI6 placa base AMD B840 Enchufe AM5 Micro ATX

Marca : GIGABYTE

Código del producto: B840M EAGLE WIFI6

Nombre del producto : B840M EAGLE WIFI6 Placa Base – Procesadores AMD Ryzen 9000, VRM de 5+2+2 fases, hasta 7600 MHz DDR5 (O.C.), 1 x M.2 PCIe 4.0 + 1 x M.2 PCIe 3.0, Wi-Fi 6, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 1

B840M EAGLE WIFI6 Placa Base – Procesadores AMD Ryzen 9000, VRM de 5+2+2 fases, hasta 7600 MHz DDR5 (O.C.), 1 x M.2 PCIe 4.0 + 1 x M.2 PCIe 3.0, Wi-Fi 6, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE B840M EAGLE WIFI6 placa base AMD B840 Enchufe AM5 Micro ATX:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (input/output)	
Fabricante de procesador *	AMD	Conector para antena WiFi-AP	2
Socket de procesador *	Enchufe AM5	Red	
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Ethernet	✓
Sockets de procesador soportados	Enchufe AM5	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Memoria		Controlador LAN	Realtek RTL8125
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Wifi *	✓
Número de ranuras de memoria *	2	Máximo estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Estándares de Wi-Fi	
Canales de memoria	Doble canal	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	
Compatibilidad ECC	No-ECC	Modelo de controlador WLAN	Realtek RTL8851BE
Velocidades de reloj de memoria soportadas	7600,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5200,4800,4400 MHz	Bluetooth	✓
Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.)	7600 MHz	Versión de Bluetooth	5.3
Memoria interna máxima *	128 GB	Características	
Memoria sin buffer	✓	Chipset de tarjeta madre *	AMD B840
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Chip de sonido	Realtek ALC897
Controladores de almacenaje		Canales de salida de audio *	7.1 canales
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Color del producto	Marrón oscuro
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Voltaje, Water cooling
Número de HDDs soportados	4	Componente para *	PC
Número de unidades de almacenamiento compatibles	6	Factor de forma de la tarjeta madre *	Micro ATX
Compatibilidad con RAID	✓	Familia del chipset *	AMD
Niveles RAID	0, 1, 10	Tipo de enfriamiento	Pasivo
Gráficos		Tipo de alimentación	ATX
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles	Ranuras de expansión	
HDCP	✓	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
Versión DirectX	12.0	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Interno I/O		Número de ranuras M.2 (M)	2
USB 2.0, conectores *	2		

Interno I/O		Ranuras de expansión	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Tamaño de la tecla más grande de la 1ª M.2	2580
Número de conectores SATA III *	4	1ª generación de PCI Express M.2 más alta	4.0
Conector de audio en panel frontal	✓	Tamaño de la tecla más grande de la 2ª M.2	2280
Conector de panel delantero	✓	2ª generación de PCI Express M.2 más alta	3.0
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	BIOS	
Conector de ventilador CPU	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Número de conectores de ventilador de CPU	2	Tamaño de memoria de BIOS	256 MB/s
Número de conectores a ventilador de chasis	2	Versión ACPI	5.0
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Número de conectores de alimentación EPS (8 patillas)	1	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector TPM	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Conector eléctrico de 12 V	✓	Datos de logística	
Número de conectores de la bomba de agua	2	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Conector para tiras LED RGB	✓	Batería	
Número de conectores de LED RGB	3	Peso de la batería	3 g
Panel trasero Puertos de I/O (input/output)		Peso del litio por batería	0.07 g
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Número de celdas de batería	1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Tipo de batería	CR2032
Cantidad de puertos PS/2	1	Empaquetado de datos	
Número de puertos HDMI *	1	Ancho del paquete	270 mm
Versión HDMI	2.1	Largo del paquete	268 mm
Cantidad de DisplayPorts	1	Alto del paquete	68 mm
Versión de DisplayPort	1.4	Peso del paquete	1.31 kg
Salidas para auriculares	1	Peso y dimensiones	
Entrada de línea	✓	Ancho	244 mm
Entrada de micrófono	✓	Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del empaque	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Otras características	
		Peso	1.22 kg
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 Año(s)



4719331868970

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.