


ASUS PRIME A520M-K AMD A520 Enchufe AM4 Micro ATX**Marca :** ASUS**Código del producto:** 90MB1500-M0EAY0**Nombre del producto :** PRIME A520M-K

ASUS PRIME A520M-K. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Enchufe AM4, Procesador compatible: AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 64 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 10. Tipo de conector USB: USB tipo A. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Realtek RTL8111H



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (input/output)	
Fabricante de procesador *	AMD	Cantidad de puertos USB 2.0 *	2
Socket de procesador *	Enchufe AM4	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4
Procesador compatible *	AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7	Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Sockets de procesador soportados	Enchufe AM4	Cantidad de puertos PS/2	1
Memoria tipos de memoria compatibles * Número de ranuras de memoria * Tipo de ranuras de memoria Canales de memoria Compatibilidad ECC Velocidades de reloj de memoria soportadas Memoria interna máxima * Memoria sin buffer	DDR4-SDRAM	Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
	2	Número de puertos HDMI *	1
	DIMM	Versión HDMI	2.1
	Doble canal	Salidas para auriculares	3
	ECC	Entrada de micrófono	✓
	2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4600,4800	Tipo de conector USB	USB tipo A
	MHz	Red	
	64 GB	Ethernet	✓
Controladores de almacenaje		Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Controlador LAN	Realtek RTL8111H
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Conexión lista LAN	✓
Número de unidades de almacenamiento compatibles	5	Wifi *	✗
Compatibilidad con RAID	✓	Características	
Niveles RAID	0, 1, 10	Chipset de tarjeta madre *	AMD A520
Gráficos		Chip de sonido	Realtek ALC887 / Realtek ALC897
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Interno I/O		Componente para *	PC
USB 2.0, conectores *	2	Factor de forma de la tarjeta madre *	Micro ATX
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Familia del chipset *	AMD
Número de conectores SATA III *	4	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10 x64, Windows 11
S/PDIF, conector de salida	✓	Ranuras de expansión	
Conector de audio en panel frontal	✓	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	2
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
Número de conectores de poder EATX	2	Número de ranuras M.2 (M)	1

Interno I/O		BIOS	
Conector de ventilador CPU	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Número de conectores a ventilador de chasis	1	Tamaño de memoria de BIOS	256 MB/s
Número de conectores COM	1	Jumper Clear CMOS	✓
Conector TPM	✓	Datos de logística	
Conector eléctrico de 12 V	✓	Código de Sistema de Armonización (SA)	84733020
		Peso y dimensiones	
		Ancho	226 mm
		Profundidad	221 mm
		Contenido del empaque	
		Cables incluidos	SATA



4718017826921

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.