

Adaptador Convertidor Todo en Uno DisplayPort a VGA/HDMI, DP ver 1.2, 4K 30 Hz HDMI

NÚMERO DE MODELO: P136-06N-HV-V2



El convertidor/adaptador todo en uno conecta su laptop o tableta equipada con DisplayPort a una pantalla VGA o HDMI sin la necesidad de llevar adaptadores separados. Ideal para exposiciones comerciales, salones de clases, y salas de conferencias

General

Ya no más andar cargando adaptadores separados para diversos monitores, proyectores y televisores. El Adaptador Convertidor Todo en Uno P136-06N-HV-V2 DisplayPort 1.2 a VGA / HDMI P136-06N-HV-V2 conecta el DisplayPort de su laptop o tableta a una pantalla VGA o HDMI. La solución sencilla todo en uno para mostrar contenidos en una pantalla más grande, el P136-06N-HV-V2 es ideal para exposiciones comerciales, salones de clases, salas de conferencias y otras presentaciones.

La unidad todo en uno contiene puertos hembra HD15 y HDMI separados. Soporta resoluciones de video hasta 1920 x 1200, incluso 1080p @ 60 Hz (HD15); y 4K x 2K Ultra Alta Definición (UHD) hasta 3840 x 2160 @ 24/30 Hz (HDMI). Soporta además Color Verdadero de 36 bits (12 bits por canal)

El P136-06N-HV-V2 es compatible con laptops, tabletas y otros dispositivos con un puerto hembra DisplayPort. Es completamente conectar y usar sin necesidad de instalar software o controladores ni fuente de alimentación externa. Con su pequeño tamaño y su cable incorporado, el P136-06N-HV-V2 es perfecto para caber en la bolsa de su laptop y llevarlo a la escuela, la oficina o la última exposición comercial.

Características

Conecta su Laptop o Tableta DisplayPort a una pantalla VGA o HDMI

- Ideal para exposiciones comerciales, salones de clases, salas de conferencias y otras presentaciones
- El puerto HD15 soporta resoluciones de video hasta 1920 x 1200, incluyendo 1080p @ 60 Hz
- El puerto HDMI soporta resoluciones de video UHD de hasta 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 24/30 Hz
- Soporta Color Verdadero de 36 bits (12 bits por canal)

Destacado

- Conectores hembra HD15 y HDMI separados
- El puerto HDMI soporta resoluciones de video UHD 4K x 2K @ 24/30 Hz
- El P136-06N-HV es un Adaptador Pasivo y requiere que la computadora conectada tenga un puerto DP++ (Displayport ++)
- Conectar y Usar—no necesita una fuente de alimentación, controladores o software
- Tamaño pequeño para llevarlo fácilmente en la bolsa de la laptop o el portafolio

Requisitos del Sistema

- El P136-06N-HV es un adaptador Pasivo y requiere que la computadora conectada tenga un puerto DP++ (Displayport ++)

El Paquete Incluye

- P136-06N-HV-V2; Adaptador Convertidor Todo en Uno DisplayPort 1.2 a VGA/HDMI, de 152 mm [6"]
- Manual del Propietario

Conveniente Conectar y Usar

- No requiere instalar programas ni controladores.
- No se necesita fuente alimentación externa.
- Suficientemente pequeño para caber en una bolsa de laptop o portafolio
- El P136-06N-HV es un Adaptador Pasivo y requiere que la computadora conectada tenga un puerto DP++ (Displayport ++)

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332193216
Tecnología	HDMI; VGA / SVGA; DisplayPort
FÍSICAS	
Color	Negro
Longitud del Cable (pies)	0.5
Longitud del Cable (m)	0.2
Longitud del Cable (pulgadas)	6
Longitud del Cable (cm)	15.24
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	1.27 x 9.91 x 12.19
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	0.50 x 3.90 x 4.80
Peso de Envío (kg)	0.05
Peso de Envío (lb)	0.10
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	DISPLAYPORT (MACHO)
Lado B - Conector 1	HD15 (HEMBRA)
Lado B - Conector 2	HDMI (HEMBRA)
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.